

Sound Ambassador 75/120

Sound Ambassador 75 Sistema PA Móvil a 75 Watts con Mezcladora de 4-Canales

Sound Ambassador 120 Sistema PA Móvil a 120 Watts con Mezcladora de 4-Canales

- Gabinete moldeado de lujo que puede ser utilizado como monitor del piso o montado como altavoz de refuerzo de sonido realzado
- Múltiples sistemas de protección en amplificador y altavoz
- Opera en energía DC o AC
- Altavoz de 2-vías con woofer de 10" y tweeter de compresión de 1"
- Amplificador de potencia integrado
- 2 slots de receptor de micrófono inalámbrico para micrófonos inalámbricos opcionales

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Altavoz activo con slots de micrófono inalámbrico y mezcladora compacta
- ▶ Gabinete moldeado de lujo que puede ser utilizado como monitor del piso o montado como altavoz de refuerzo de sonido realzado
- ▶ 2 slots de receptor de micrófono inalámbrico para micrófonos inalámbricos opcionales
- ▶ Configuración flexible y apilable (puede ser montado en trípode o kit de montaje en pared)
- ▶ Opera en energía DC o AC
- ▶ Menos peso por cambiar la fuente de alimentación
- ▶ 4 canales de entrada incluyendo 2 preamplificadores de micrófono y 4 entradas de línea
- ▶ Mezcladora integrada con EQ de Agudo y Grave independiente para canales 1-3
- ▶ Canal separado con entradas de estéreo RCA para reproductor de CD y tape
- ▶ Altavoz de 2-vías con woofer de 10" y tweeter de compresión de 1"
- ▶ Amplificador de potencia integrado, 75 Watts en Sound Ambassador 75 y, 120 Watts en Sound Ambassador 120
- ▶ Indicador de pico en control master
- ▶ Salida de link y salida de altavoz permite la conexión a otro altavoz activo y pasivo
- ▶ Entrada de amplificador permite la señal externa usar el amplificador de potencia integrado
- ▶ Sistema de protección incluyendo sobrecalentamiento, cortocircuitos de altavoz, limitación y sobrecarga de controlador de altavoz HF
- ▶ Fuente AC seleccionada de 115VAC o 230VAC



Phonic Sound Ambassador 75 y 120 son Altavoces PA activos con mezcladoras de 4 canales integradas. Estas unidades pueden ser hechas a medida para incluir 2 micrófonos inalámbricos UHF. Otras características importantes incluyen entradas de micrófono XLR en canales 1 y 2, canales de entrada de línea con entradas de 1/4" y XLR o RCA – todo con controles de volumen individuales. Un conector Link Out con jack de audífono de 1/4" y jack XLR permite a dos Sound Ambassadors sean conectados juntos para realzar su configuración. Altavoces adicionales también pueden ser agregados para compartir la energía desde el amplificador a través de jack de Salida de Altavoz. Los Canales de 1 a 3 rematan con EQs de 2-bandas y, la unidad presenta además control de volumen master, un limitador integrado y circuito de protección. La entrada de energía DC permite a Sound Ambassador sea usado junto con paquetes de batería portable, asegurando que usted siempre puede utilizar la unidad – incluso cuando la fuente de energía AC no está disponible. Todas estas características se combinan para hacer que Sound Ambassador sea indispensable para bandas en gira, clubes y karaoke.

PHONIC

Sound Ambassador 75/120

ESPECIFICACIONES

	Sound Ambassador 75	Sound Ambassador 120
Woofers	10"	10"
Tweeter	Controlador de compresión de 1"	Controlador de compresión de 1"
Amplificador (watts), RMS	75 Watts @ 8 ohms; 115 Watts @ 4 ohms	120 Watts @ 8 ohms; 185 Watts @ 4 ohms
Mezcladora	2 entradas de mic y 4 de línea	2 entradas de mic y 4 de línea
Control de Tono de Canal		
Agudo	+/- 15dB @ 10k Hz	+/- 15dB @ 10k Hz
Bajo	+/- 15dB @ 80Hz	+/- 15dB @ 80Hz
Respuesta en frecuencia (punto -10dB)	50Hz~20KHz	50Hz~20KHz
Indicador		
LED de Pico	Rojo	Rojo
LED de Energía	Azul	Azul
Apariencia		
Manija	En la parte superior	En la parte superior
Puntos Colgantes	2	2
Montaje de Pedestal	Socket de pedestal trípode de 35mm	Socket de pedestal trípode de 35mm
Apilable	Sí	Sí
Versión de monitor de piso	Sí	Sí
Versión de techo	Sí, por kit de montaje	Sí, por kit de montaje
Versión de pared	Sí, por kit de montaje	Sí, por kit de montaje
Limitador integrado	Sí	Sí
Circuito de protección	Termal, subsónico, protección RF, offset de DC de Salida, enmudecimiento de encendido/apagado de energía y protección de controlador HF	Termal, subsónico, protección RF, offset de DC de Salida, enmudecimiento de encendido/apagado de energía y protección de controlador HF
Requisito de Energía	Conmutable entre 115VAC / 60Hz y 230VAC / 50Hz, o energía de batería opcional	Conmutable entre 115VAC / 60Hz y 230VAC / 50Hz, o energía de batería opcional
Dimensiones (AlxAxP)	24"x11.8"x13.8" (612x300x350 mm)	24"x11.8"x13.8" (612x300x350 mm)
Peso	29.7 lbs (13.5 kg)	34.1 lbs (15.5 kg)

Accesorios Opcionales

UM 30 Sistema A Mano Inalámbrico

UM 40 Sistema Inalámbrico con Micrófono Lavalier

UM 50 Sistema Inalámbrico con Micrófono con Audífono

MK3-SA Kit de Montaje de Pared/Techo

CV-RG (para 120) Convertidor de Energía DC-DC de 12V a 48V

CV-RQ36 (para 75) Convertidor de Energía DC-DC de 12V a 36V

BP-RG Paquete de Batería de Ácido-Plomo 22Ah

Cuando se usa batería externa para proporcionar energía a Sound Ambassador, es necesario trabajar con convertidor de energía DC-DC.



Panel Dorsal de Sound Ambassador 120

PHONIC

V1.0 05/16/2008

Información en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.