

SOUND AMBASSADOR 40A(P)/80A(P)

SOUND AMBASSADOR 40A Altavoz de Extensión Activo a 35 Watts para Sound Ambassador 35 Deluxe

SOUND AMBASSADOR 40P Altavoz de Extensión Pasivo para Sound Ambassador 35 Deluxe

SOUND AMBASSADOR 80A Altavoz de Extensión Activo a 75 Watts para Sound Ambassador 75 Deluxe

SOUND AMBASSADOR 80P Altavoz de Extensión Pasivo para Sound Ambassador 75 Deluxe

- Altavoz de rango completo para utilizar con la serie PA Móvil de Sound Ambassador Deluxe
- Woofer de 6.5" o 10" emparejado con tweeter de alta calidad
- Adaptador de soporte trípode incluido



Sound Ambassador 40A y 40P



Sound Ambassador 80A y 80P

CARACTERÍSTICAS

SOUND AMBASSADOR 40A

- ▶ Altavoz de rango completo de 6.5" y amplificador de potencia a 35 watts integrado
- ▶ Batería de ácido-plomo de 2.7Ah integrada, opera en energía DC o AC
- ▶ Adaptador de soporte trípode de diámetro de 25mm incluido
- ▶ Jack de salida de altavoz para altavoz pasivo externo (tales como Sound Ambassador 40P)

SOUND AMBASSADOR 40P

- ▶ Altavoz pasivo para usar con Sound Ambassador 35 Deluxe
- ▶ Altavoz de rango completo de 6.5" y manejo de potencia del programa a 20 watts
- ▶ Sensibilidad 92dB SPL @ 1W/1M
- ▶ Adaptador de soporte trípode de diámetro de 25 mm incluido

SOUND AMBASSADOR 80A

- ▶ Sistema de altavoz de 2-vías de 10" con amplificador de potencia a 75 watts
- ▶ Respuesta en frecuencia: 50Hz a 18kHz
- ▶ Suministro de 24 VDC desde dos baterías integradas, de ácido plomo, libre de mantenimiento y de tipo recargables
- ▶ Dos jacks de audífono de 1/4" para entrada & salida
- ▶ Limitador integrado y circuito de protección para minimizar la distorsión y la sobrecarga
- ▶ Adaptador de soporte de trípode incluido

SOUND AMBASSADOR 80P

- ▶ Sistema de altavoz de 2-vías de 10"
- ▶ Manejo de energía: 75 watts, RMS
- ▶ Dos jacks de audífono de 1/4" para entrada & salida
- ▶ Adaptador de soporte de trípode incluido

Los altavoces de extensión de Sound Ambassador permiten a usted obtener lo máximo de su sistemas PA de Sound Ambassador. Combine el Sound Ambassador 40A o 40P con su Sound Ambassador 35 Deluxe, o combine el Sound Ambassador 80A o 80P con su Sound Ambassador 75 Deluxe y, usted tiene afectivamente dos veces la energía, dos veces la salida, dos veces la música. Los modelos activos (A) ofrecen las baterías incorporadas y los modelos pasivos (P) son altavoces sin extras para agregar a las salidas amplificadas de Sound Ambassador Deluxe. Agregue las unidades múltiples en una conexión serial y las posibilidades son infinitas.

PHONIC

SOUND AMBASSADOR 40A(P)/80A(P)

ESPECIFICACIONES

| | Sound Ambassador 40A | Sound Ambassador 80A |
|---------------------------------------|--|--|
| Woofers | 6.5" | 10" |
| Tweeter | na | Controlador de dome de 1" |
| Amplificador (watts), RMS | 35 Watts @ 4 ohms; 25 Watts @ 8 ohms | 75 Watts @ 4 ohms; 50 Watts @ 8 ohms |
| Entradas & Salidas | 2 x 1/4" para entrada y salida de línea; 1x1/4" para salida serial de altavoz | 2 x 1/4" para entrada y salida de línea; 1x1/4" para salida paralela de altavoz |
| Respuesta en frecuencia (-10dB punto) | 60Hz ~ 18KHz | 50Hz ~ 20KHz |
| Indicador | | |
| Batería Llena | Verde | Verde |
| LED de Carga | Rojo (destellando) | Rojo (destellando) |
| LED de Potencia | Azul | Azul |
| Apariencia | | |
| Manija | Parte superior | Parte superior |
| Montaje soportable | Socket de soporte de trípode de 25mm | Socket de soporte de trípode de 35mm |
| Versión monitor de piso | na | Sí |
| Limitador integrado | Sí | Sí |
| Circuito de protección | Termal, subsónico, protección RF, offset de DC de salida, enmudecimiento de encendido/apagado de energía y protección de controlador de HF | |
| Batería Integrada | 1x 12V/2.7Ah | 2x 12V/4.5Ah |
| Tiempo de recarga | 6-8 horas | 8 horas |
| Duración de batería | 2-4 horas de uso continuo | 4-8 horas de uso continuo |
| Certificación de Seguridad | CETL, CE | CETL, CE |
| Requisito de Energía | 100-240VAC, 50/60Hz, o energía de batería, o energía externa 24-32VDC | 100-240VAC, 50/60Hz, o 2x energía de batería, o energía externa 24-32VDC |
| Dimensiones (Al x An x P) | 13.2" x 8.7" x 8.5" (336x220x216 mm) | 24"x11.8"x13.8" (612x300x350 mm) |
| Peso | Menos de 14.3 lbs (6.5Kg) incluyendo batería | 33 lbs (15kg) |

| | Sound Ambassador 40P | Sound Ambassador 80P |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Manejo de Energía (RMS) | 20 watts | 75 watts |
| Woofers | Rango completo de 6.5" | 10" |
| Tweeter | na | Controlador de 1" |
| Respuesta en frecuencia (-10dB punto) | 60Hz ~ 18KHz | 50Hz ~ 18KHz |
| Apariencia | | |
| Manija | Parte superior | Parte superior |
| Puntos para colgar | na | 2 |
| Montaje soportable | Socket de soporte de trípode de 25mm | Socket de soporte de trípode de 35mm |
| Versión de monitor de piso | na | Sí |
| Versión de techo | na | Sí, a través de kit de montaje |
| Versión de pared | na | Sí, a través de kit de montaje |
| Dimensiones (Al x An x P) | 13.2" x 8.7" x 8.5" (336x220x216 mm) | 24" x 11.8" x 13.8" (612x300x350 mm) |
| Peso | 8.8 lbs (4kg) | 26.5 lbs (12 kg) |



V1.0 06/20/2008

Información en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

PHONIC